TUTORIEL www.intratone.info



A2 l'onglet « Mon parc » A2 Sélectionnez la résidence où vous souhaitez créer un badge ou une télécommande (Si vous n'avez pas de résidence, vous devez en créer une ainsi que les accès. Voir ce tuto :

https://fr.calameo.com/read/005135075caf5a95b700d)

Résidence simplifiée	Acces of mate			
	e ^S Local	l poubelle	Porte principale	i
			Appartements, ma	isons, villas (4)
		Nom	Première fiche	Résident
💼 Détails de la résidence		Logement 1		0
Q Autorisations		Logement2		0
		Logement3		• A3
Codes 🖾		Logement4		0

Sélectionnez l'appartement pour lequel vous souhaitez ajouter un badge ou une télécommande.

Ajouter un badge ou une télécommande introtône

A3

Ajouter un badge ou une télécommande

← Retour à la résidence	
Logement 1	
• Rez-de-chaussée	
Appartement	+ Créar una fiche
	Aucun accessoire
🛍 Détails de l'appartement	
🔹 Gestion locative 🧿	+ Créer un badge A4

Cliquez sur « Créer un badge ».

A4

	Le badge A5	
Programmateur	Pour utilise rogrammateur cliquez ici	16
Série	9049801610	AU
Commentaire		
Image		
Couleur	Noire	
Date de désactivation du badge		
Autorisation	Portail et porte principale	A7
L'autorisation concerne les accès suivants :	Portail, Porte	
Plage horaire	-Choix d'une plage-	~
	Enregistrer	

A5	Vous pouvez utiliser un programmateur pour lire le contenu de vos badges. Si celui-ci n'est pas installé, cliquez sur le lien rouge « Pour utiliser le programmateur cliquez ici ». Si le programmateur est installé, le message disparaît et la pastille sera verte.
A6	Vous pouvez saisir le numéro gravé sur votre badge ici. Ce champ sera rempli automatiquement si vous posez un badge sur le programmateur.
A7	Sélectionnez l'autorisation Si vous n'avez pas créé d'autorisation, cliquez sur « -Choix des accès- » dans la liste déroulante.
A8	Vous pouvez affecter une plage horaire pour activer le badge que sur certaines heures.